

# Energetska neodvisnost



 **STUBELJ**

Plinski elektro agregat

Zanesljivo in varno rezervno napajanje

# Plinski elektro agregat

V naši ponudbi imamo dva nova modela plinskih agregatov. Namenjena sta za rezervno napajanje stanovanjske hiše, vikenda ali pisarne. Kadarkoli odpove električno omrežje ste lahko brez skrbi. Agregat se bo avtomatsko zagnal in napajal vaš dom, vikend ali pisarno.

- **Gnani z zemeljskim plinom ali UTN utekočinjen naftni plin (LPG)**
- **Popolnoma avtomatski in hiter odziv**  
Agregat se zažene avtomatsko in napaja vaš dom potem, ko zazna napako na omrežju.
- **Vremenska zaščita**  
Ohišje je narejeno iz trpežnega materiala odpornega na rjavenje in ostale vremenske vplive.
- **Enostaven nadzor**  
Enostaven pregled nad kontrolno ploščo. Agregat se testno zažene enkrat na teden, da preveri pripravljenost in delovanje.
- **Enostaven dostop in vzdrževanje agregata**
- **Garancija 3 leta ali 1000 ur**

MODEL	G80	G140
<b>ZMOGLJIVOST</b>		
Nazivna moč (kW) LPG/zemeljski plin	8/6,5	14/12,6
Nazivni tok (A) LPG/zemeljski plin	34,8/28,3	61/55,5
Napetost (V) - Frekvenca (Hz)	230 - 50	
Faze	Enofazni	
<b>MOTOR</b>		
Tip motorja	B&S Vanguard V-Twin OHV	
Prostornina motorja	570	993
Število vrtljajev	3000	
Tip goriva	LPG ali zemeljski plin	
Senzor pritiska olja	Da	
Sistem hlajenja motorja	Zračno hlajenje	
Poraba goriva LPG (kg/h) pri 50%-100% obremenitvi	2,23-3,44	3,41-5,30
Poraba goriva zemeljski plin (kg/h) pri 50%-100% obremenitvi	3,14-4,79	4,16-6,60
<b>OSTALE LASNOSTI</b>		
Ohišje	Galvanizirano jeklo	
Polnjenje akumulatorja	Da	
Nivo hrupa (dB) na 7m (50% obremenitev)	67	66,7
Regulacija vrtljajev	Avtomatsko	
Teža	123 kg	226 kg
Dimenzije DxŠxV (cm)	71x61x89	124x80x80
Garancija	3 leta oz. 1000 ur	

Elektro agregat model G80



Elektro agregat model G140

